



LED

# Светодиодный прожектор

## Руководство по монтажу и обслуживанию

### Использование по назначению

Проектор имеет защиту от брызг воды, класс IP65 и пригоден для применения вне помещений.

Проектор соответствует действующим европейским директивам CE.

### Общие указания по безопасности

- Ни в коем случае не смотреть прямо на светодиодный источник света. Излучаемый световой спектр может содержать синий цвет.
- Установливайте всегда на расстоянии как минимум 1м от освещаемой поверхности - это особенно касается кабеля сетевого питания. На него нельзя направлять свет, он также не должен соприкасаться с металлическими корпусом. Кроме этого, следует соблюдать минимальные расстояния.
- использовать только на ровных и устойчивых поверхностях.
- подключать только к соответствующей штепсельной розетке с защитным контактом на 230В~.
- не использовать в помещениях, где существует риск взрыва (например, в столярной мастерской, во время лакировки и т. п.).
- не использовать в непосредственной близости от горючих материалов.
- не использовать в непосредственной близости от детских бассейнов, фонтанов, прудов или подобных им водоёмов.
- не погружать в воду или другие жидкости.
- не прикасаться мокрыми руками и никогда не смотреть прямо на источник света.
- никогда не накрывать.
- никогда не использовать с открытым корпусом, при отсутствии или повреждении крашки корпуса клеммной коробки или защитного стекла,
- никогда не опрыскивать для очистки и не использовать пароструйные очистители, т. к. возможно повреждение изоляции и уплотнителей.
- никогда не ремонтировать самостоятельно. Право на проведение ремонта имеет только производитель или лицо, уполномоченное им на выполнение таких работ.

### Технические характеристики

- 25060 9: Источник света: 10Вт.
- 25061 6: Источник света: 20Вт.
- 25062 3: Источник света: 30Вт.
- 25063 0: Источник света: 50Вт.
- 25064 7: Источник света: 70Вт.
- 25065 4: Источник света: 100Вт.
- Напряжение: 220-240В~, 50Гц
- Степень защиты: IP65
- Цветовая температура: 6500К

### Монтаж

Монтаж может быть произведен только обученным квалифицированным персоналом в соответствии с действующими предписаниями о монтаже. По этому вопросу обращайтесь в лицензированное специализированное электропредприятие .  
**ВНИМАНИЕ!** Перед монтажом токовая сеть подсоединенительного кабеля должна быть обесточена и застрахована от повторного включения.

- Выключите сетевой кабель, убедитесь, что присутствует всё необходимое оборудование и инструменты.



- Подключите защищенный кабель к электропитанию, соблюдая правильную полярность..  
ФАЗА=КОРИЧНЕВЫЙ  
ЗЕМЛЯ=ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ  
НОЛЬ=СИНИЙ
- Проверьте подключения и крепежи.
- Включите питание и используйте прожектор по необходимости.

Настройка направления луча

Открутите боковые болты на монтажной скобе, установите желаемое направление луча осветителя и затяните прочно все болты.

### Очистка

- Выключите осветитель и зафиксируйте цепь тока от повторного включения. Дайте светильнику достаточно остыть!
- Для очистки используйте только сухую или чуть увлажненную ткань без ворса, можно использовать мягкий очиститель. Не используйте средства для очистки, содержащие растворители.

### Техобслуживание

- Немедленно замените защитное стекло, если оно повреждено.
- Сразу проведите очистку корпуса или защитного стекла, т. к. загрязнение может привести к перегреву.

### Указание по утилизации

Использованные электрические и электронные приборы в соответствии с европейскими предписаниями не разрешается выбрасывать с несортированными отходами. Символ мусорного контейнера на колесах указывает на необходимость разделного сбора. Окажите помощь в защите окружающей среды и позаботьтесь о том, чтобы сдать прибор, если Вы им больше не пользуетесь, в предусмотренную для этой цели систему разделного сбора. **ДИРЕКТИВА 2002/96/EG ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 27 января 2003 г.** в отношении старых электрических и электронных приборов

Дата изготовления: указана на упаковке, согласно серии : 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления)

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип изделия \_\_\_\_\_ Торговая организация \_\_\_\_\_  
Артикул \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

**Внимание!** При продаже изделия должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие полностью укомплектовано и имеет безупречный вид. Подпись покупателя \_\_\_\_\_

### Гарантийные условия.

Гарантийные требования могут предъявляться только по месту приобретения изделия при представлении Собственником правоуказанного оригинального гарантийного талона и товарного (кассового) чека.  
На каждое изделие выдается отдельный гарантийный талон.  
Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня продажи изделия.

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно: повреждения, возникшие из-за применения изготовленем некачественного материала; дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя

**Гарантия не распространяется:** на механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, а также наступившие вследствие неправильного хранения; на изделия с неисправностями, возникшими вследствие неправильной эксплуатации, применения изделий не по назначению, а также нестабильности параметров электросети; на сменные детали, естественный износ изделий (износ механических деталей, сильное внешнее или внутреннее загрязнение); на изделия, вскрывавшиеся и подвергавшиеся ремонту или конструктивным изменениям в течение гарантийного срока на уполномоченной фирмой DUWI GmbH® на эти лицами и организациями.

**Produced by** REV Ritter (China) GmbH 9F, Building A, Hengyuan Plaza  
No.1988 Beisanhuan East Rd, Cixi, Ningbo, China

**Произведено** РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ Хан Юань Плаза,  
стр. 9 Ф Номер 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, Нингбо, Китай  
[www.duwi.ru](http://www.duwi.ru)

**Уполномоченная организация в РФ:** ООО ТД Пан Электрик  
141402, Россия Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25  
**Импорт:** ООО «Артэкс 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово,  
Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9